



Pos	Ant	Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Ursprungsbenämning	Ursprungsbezeichnung
1	1	M3656-140011	Oscilloskop MT		TETRO-475
2	1	M3656-140010	.Oscilloskop	Dual Trace Oscilloscope	TETRO-475
	1	M3656-140109	..Beskrivning handhav		TETRO-070-1333-00
	1	M3656-140119	..Beskrivning service		TETRO-070-1332-00
	1	M3656-140129	..Beskrivning kalibr		TETRO-070-1708-00

Tillbehör:

3	2	M3656-993329	.Mätropp MT		TETRO-010-6075-03
4	1	M3656-993339	.Tillbehörsficka		TETRO-016-0535-02
5	1	F6572-000310	.Tillbehörsficka		TETRO-016-0537-00
6	1	F6572-000306	.Trimnyckel		TETRO-003-0301-00
7	1	M3656-993399	.Panelskydd		TETRO-200-1412-00
8	1	M3656-993349	.Blåfilter		TETRO-337-1674-00
9	1	M3656-993359	.Skyddsglas		TETRO-337-1674-01
10	1	F6572-000311	.Banankontakt		TETRO-134-0016-01

DATA

Vertikalavläkning:	2 st identiskt lika förstärkaringångar. Ingångarna kan summeras, subtraheras, alterneras och choppras. Kanal 2 kan även inverteras.
Frekvensområde:	Ls...200 MHz, -15...+40 grader C. Till 175 MHz, +40...+55 grader.
Avläkningsfaktor:	2 mV...5 V/ruta i 11 steg. Onoggrannhet, 3 %. Okalibrerad, kontinuerligt variabel till 12,5 V/ruta.
Stigtid:	1,75 ns, -15...+40 grader C. 2,0 ns, +40...+55 grader C.
Inimpedans:	1 Mohm parallellt med 20 pF.
Max inspänning:	Ls-kopplat. 250 V (ls + vs topp), 500 V (topp till topp, 1 kHz max). Vs-kopplat. 500 V (ls + vs topp eller vs topp till topp, 1 kHz max).
Utgång:	Kanal 2. Ls...50 MHz, 10 mV/ruta 50 ohm, 20 mV/ruta 1 Mohm. 2 st mätkroppens utgångar.
Fördröjning:	Möjliggör studium av den återgivna signalens framkant.
Horisontalavläkning:	
Tidaxelgenerator:	2 st A och B.
Återgivningssätt:	A. Blandat svep, A intensifierat, B fördröjt.
Sveptid:	A. 0,01us...0,5 s/ruta, 24 steg. Onoggrannhet \pm 2 %. Svepförstoring x 10, onoggrannhet \pm 3 %. Okalibrerad, variabel till 1.25 s/ruta.
Svepfördröjning:	0...10 x "Delay Time/Div"-inställning av 50.ns...0,5 s.
Triggersystem:	
Triggerkälla:	A. Normal, kanal 1, kanal 2, nät, yttre och yttre/10. B. "Startar efter fördröjning", normal, kanal 1, kanal 2, yttre.
Arbetssätt:	A. Normal, automatiskt, enkel svep. B. Startar efter fördröjningstiden, triggbart efter fördröjningstiden, B (fördröjt) sveper en gång.
Ingång:	1 Mohm parallellt med 20 pF. Max inspänning, 250 V (ls + vs topp).
X-Y-funktion:	CH 1 horis.ing, Ch 2 vert.ing. Ls...1 MHz. 2 mV/ruta, 4 %.
Amplitudkalibrator:	0,3 V, onoggrannhet 1 %. 30 mA, onoggrannhet 2 %. 1 kHz.
Utgång	Positiv "gate" från båda tidaxelgeneratorerna, ca 5 V. Signal från en vertikalförstärkare.
Strömförsörjning:	Nät drift, 110/115/120/220/230/240 V \pm 10 %, 48...440 Hz, 100W.
Dimensioner:	157 x 328 x 460 mm.
Vikt:	11,5 kg.